

## Brother MFC-L8900CDW ALL-IN-ONE KLEURENLASERPRINTER

All-in-one  
DATASHEET

Professionele all-in-one kleurenlaserprinter voor snel en gemakkelijk printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart-wit. Tevens uitgerust met diverse geavanceerde functies voor zakelijk gebruik

Met hoge printsnelheden in kleur en zwart-wit en een 12,6 cm LCD touchscreen is de MFC-L8900CDW een flexibele oplossing voor het midden- en kleinbedrijf en kantoren.

De geavanceerde papierinvoer mogelijkheden bieden meer flexibiliteit en zorgen ervoor dat u minder tijd kwijt bent met het aanvullen van papier.

Tevens beschikt deze all-in-one over een hele range aan moderne scanfunctionaliteiten waarmee de workflow geoptimaliseerd kan worden.



### Specificaties:

Hoge printsnelheden tot 31 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit

Dubbelzijdige scansnelheid van 56 ipm in kleur en zwart-wit

Standaard papierinvoer tot 300 vel

Maximale papierinvoer tot 2.380 vel (optioneel)

Automatisch dubbelzijdig printen

Optionele super hoge capaciteit tonercartridges beschikbaar voor 9.000 pagina's in zwart en 6.500 pagina's in kleur

Bekabeld netwerk interface  
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  
Draadloze netwerk interface  
IEEE 802.11 b/g/n

Ingebouwde NFC kaartlezer

12,6 cm LCD kleuren touchscreen

### Verhoog de productiviteit

- De productiviteit binnen de werkgroep wordt aanzienlijk verhoogd dankzij hoge printsnelheden tot 31 pagina's per minuut en een scansnelheid van 56 images per minuut in kleur en zwart-wit.
- Beschikt over een bekabelde en draadloze netwerk interface waardoor prestaties en productiviteit gemaximaliseerd worden.
- Snel en eenvoudig printen en scannen vanaf smartphones of tablets met behulp van de gratis Brother iPrint&Scan app, Brother print service plugin voor Android, Google Cloud Print 2.0, Mopria en AirPrint.
- Minimaliseer downtime met diverse papierinvoer opties en een standaard papiercapaciteit van 300 vel, uitbreidbaar tot maximaal 2.380 vel.

### Voldoet aan de hoogste beveiligingseisen

- Moderne bedrijven hebben behoeften aan het hoogste beveiligingsniveau. Met Secure Function Lock 3.0, Active Directory authenticatie en Internet Protocol Security (IPsec) komt Brother tegemoet aan de gestelde veiligheidseisen. Omdat er afgedrukt kan worden via Near Field Communication (NFC) bent u verzekerd dat documenten met bedrijfsgevoelige informatie niet in verkeerde handen vallen.

### Flexibel en zeer lage printkosten

- De MFC-L8900CDW wordt geleverd met tonercartridges van hoge capaciteit voor 3.000 pagina's in zwart en 1.800 pagina's in cyaan, magenta en geel. Met de optionele super hoge capaciteit tonercartridges voor 9.000 pagina's in zwart en 6.500 pagina's in kleur kunnen de printkosten verder omlaag worden gebracht.

## Algemeen

<b>Technologie</b>	Electrofotografische laserprinter
<b>Laserclassificatie</b>	Klasse 1 laser product (IEC60825-1:2007)
<b>Processor</b>	800MHz – Sub: 133Mhz
<b>Lokale interface</b>	Hi-Speed USB 2.0 en USB Host
<b>Bekabelde netwerk interface (LAN)</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Draadloze netwerk interface (WLAN)</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Geheugen</b>	512 MB
<b>Display</b>	12,6 cm kleuren touchscreen
<b>Snelkoppelingen</b>	64

## Kleurenprinter

<b>Printsnelheid standaard (A4)</b>	Tot 31 pagina's per minuut (kleur en zwart-wit)
<b>Printsnelheid dubbelzijdig (A4) (duplex)</b>	Tot 7 pagina's per minuut (14 zijden per minuut) kleur en zwart-wit
<b>Resolutie</b>	2400 dpi (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
<b>Stille werking</b>	Geluid verminderen door de snelheid te verlagen tot 15 pagina's per minuut
<b>Eerste afdruk (FPOT - First Print Out Time)</b>	Eerste afdruk wordt gemaakt in minder dan 15 seconden vanuit de stand-by stand
<b>Opwarmtijd</b>	Minder dan 31 seconden vanuit de slaapstand
<b>Emulaties</b>	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™taal emulatie), PDF 1.7, XPS 1.0
<b>Ingebouwde lettertypen (PCL)</b>	73 schaalbare lettertypen, 12 bitmap lettertypen en 16 barcodes
<b>Ingebouwde lettertypen (Postscript)</b>	66 schaalbare lettertypen
<b>Ingebouwde barcodes (PCL)</b>	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

## Printer driver

<b>Windows®</b>	Windows 10® (32 & 64 bit edities) Windows 8® (32 & 64 bit edities) Windows 7® (32 & 64 bit edities) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 edities * Windows® Server ondersteunt alleen printen via het netwerk
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	Mac OS 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x
<b>Linux<sup>6</sup></b>	CUPS, LPD/LPRng (x86 / x64 omgeving)
<b>Universele printer driver (PostScript)</b>	Universele driver voor Windows® waarmee geprint kan worden op Brother laserprinters die PostScript ondersteunen
<b>PCL Driver</b>	Universele PCL XL generieke driver

## NFC kaartlezer

<b>Geïntegreerde NFC kaartlezer</b>	Ondersteunt zowel NFC voor authenticatie met pull printoplossingen en Android NFC apparaten voor mobiel printen
<b>Externe NFC kaartlezer</b>	Ondersteunt externe NFC kaartlezer aangesloten via de USB host interface

## Printer driver functies

<b>N-up printen<sup>3</sup></b>	Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's (A4) tot één A4 pagina. (Mac 2, 4, 6, 9, of 16 pagina's)
<b>Poster Printen<sup>4</sup></b>	Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel
<b>Watermerk printen<sup>4</sup></b>	Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen.
<b>ID printen<sup>4</sup></b>	Voeg identificatie info toe aan afgedrukte documenten. (datum en tijd, korte standaard boodschap of gebruikersnaam PC)
<b>Handmatig dubbelzijdig printen<sup>4</sup> (duplex)</b>	Handmatig dubbelzijdig printen. (Aanbevolen voor afwijkende papier formaten die niet worden ondersteund door automatisch dubbelzijdig printen)
<b>Dubbelzijdig printen</b>	Print automatisch duplex
<b>Folder printen<sup>4</sup></b>	Print documenten in A5 boekvorm m.b.v. de handmatige of automatische duplexfunctie.
<b>Afdruk profielen<sup>3</sup></b>	Bewaars veelgebruikte driver instellingen als profielen

## USB Host

<b>Direct printen</b>	Rechtstreeks afdrucken vanaf USB flash geheugenstick. Ondersteunde bestandsformaten: PDF version 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (gemaakt door printer driver), TIFF (gescand door Brother model), XPS version 1.0
<b>Direct scannen</b>	Scan rechtstreeks naar een USB-flashgeheugen. De ondersteunde bestandsformaten zijn: PDF, PDF / A, Beveiligde PDF, ondertekende PDF, JPEG, XPS, TIFF
<b>USB host interface voorzijde en achterzijde</b>	Geschikt voor USB Flash-geheugenstick en NFC kaartlezer

## Papiercapaciteit

<b>Papier invoer<sup>2</sup></b>	1x 250 vel eerste papierlade 50 vel universele papierinvoer 70 vel automatische documentinvoer
<b>Papier uitvoer</b>	150 vel bedrukte zijde onder 1 vel met bedrukte zijde boven (rechtdoorvoerpad)

## Optionele papiercapaciteit

<b>Papier invoer<sup>2</sup></b>	250 vel papierlade (LT-330CL) 500 vel papierlade (LT-340CL) Maximaal 3 optionele laden (LT-330CL) of maximaal 2 optionele laden (LT-340CL en/of LT-330CL) 4 x 520 vel papierunit (TT-4000 i.c.m. TC-4000)
----------------------------------	--

## Papier invoersensor

<b>Invoer</b>	Automatische melding op het scherm en optioneel via e-mail wanneer één van de papierladen (bijna) leeg is.
---------------	--

## Papier specificaties

<b>Papiersorten en gewichten</b>	<b>Standaard papierladen:</b> – standaard, gerecycled, gekleurd en briefpapier (tussen 60 – 105 g/m <sup>2</sup> ) <b>Universele papierinvoer:</b> – standaard, gerecycled, bond, gekleurd, briefpapier en glanzend <sup>9</sup> papier (tussen 60 -163 g/m <sup>2</sup> ) <b>Dubbelzijdig printen:</b> – standaard, gerecycled, gekleurd, briefpapier en glanzend <sup>9</sup> papier (tussen 60 – 105 g/m <sup>2</sup> ) <b>Automatische Documentinvoer:</b> standaard, gerecycled, papier (tussen 64 – 90 g/m <sup>2</sup> )
<b>Enveloppen</b>	Ja, via de universele papierinvoer. Maximaal 10 enveloppen met een totale dikte van 10 mm
<b>Papierformaten</b>	<b>Standaard papierladen:</b> A4, letter, A5, A5 (long edge), A6, executive, legal, folio, Mexico legal <b>Universele papierinvoer:</b> breedte : 7,62 cm tot 21,59 cm. Lengte 12,7 cm tot 35,56 cm <b>Automatische Documentinvoer:</b> : breedte : 10,5 cm tot 21,59 cm. Lengte 14,73 cm tot 35,56 cm <b>Dubbelzijdig printen:</b> A4

1 Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC19798

2 Berekend voor 80 g/m<sup>2</sup> papier

3 Alleen beschikbaar voor Windows® en Mac®

4 Alleen beschikbaar voor Windows®

5 Optioneel gratis download via <http://support.brother.com>

6 Vereist een internet verbinding

7 Vereist Brother software

8 Het maximale aantal afdrucken per maand kan gebruikt worden in vergelijking met andere Brother producten. Voor een optimale levensduur van de printer, kan het beste een printer gekozen worden met een aanbevolen aantal afdrucken die ruimschoots voldoet aan de printeisen

9 Het wordt aanbevolen om de rechte papieruitvoerbaan en de stille modus te gebruiken met papiergewichten zwaarder dan 105 g/m<sup>2</sup>

## Kleurens scanner

Type scanner	Dual CIS (Contact Image Sensor)
Automatisch dubbelzijdig scannen	Ja
Enkelzijdig scannen kleur en zwart-wit	Ja
Enkelzijdige scansnelheid kleur en zwart-wit	28 ipm (afbeeldingen per minuut)
Dubbelzijdige scansnelheid Kleur en zwart-wit	56 ipm afbeeldingen per minuut
Scanresolutie vanuit de ADF	Tot 1200 x 600 dpi
Scanresolutie vanaf de glasplaat	Tot 1200 x 2400 dpi
Scanresolutie (geïnterpoleerd)	Tot 19200 x 19200 dpi
Kleurdiepte	24 bit (16.777.216 kleurvariaties)
Grijswaarde	8 bit (256 grijs tinten)
Scanfuncties <sup>7</sup>	Document scannen naar e-mail, afbeelding, OCR en bestand Scannen naar netwerkmap (alleen voor Windows®), (S)FTP, FTP via SSL, e-mail server <sup>5</sup> , SharePoint <sup>7</sup> en eenvoudig scannen naar e-mail <sup>6</sup>
Cloud scanfuncties <sup>6</sup>	Scan direct naar Evernote™, Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive, OneNote
Optimalisatie functies	Achtergrond verwijderen, blanco pagina verwijderen, ID Scan, 1 naar 2 scan, automatisch rechtzetten (vanuit ADF), PDF bestand van meerdere pagina's of afzonderlijke PDF
Scan naar Microsoft Office	Scan naar Microsoft® Word, Microsoft® Excel en Microsoft® PowerPoint
Scan naar doorzoekbare PDF	Scan documenten naar doorzoekbare PDF bestanden
Scan naar SharePoint	Scant documenten direct naar SharePoint
Scan naar Windows® Webservices	Scan direct naar Windows® zonder de scannerdriver te installeren (beschikbaar vanaf Windows® 7 en hoger)

## Scanner driver

Windows®	TWAIN, WIA & ISIS Windows 10® (32 & 64 bit edities) Windows® 8 (32 & 64 bit edities), Windows® 7 (32 & 64 bit edities),
Macintosh <sup>5</sup>	TWAIN & ICA Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
Linux <sup>5</sup>	SANE(32 & 64 bit edities)

## Adresboek

Snelkiesnummers	300 locaties voor e-mailadressen en fax nummers
Groepsverzending	Er kunnen tot 20 groepen worden opgeslagen voor verzending
LDAP	Biedt de mogelijkheid om verbinding te maken met externe adresbestanden die LDAP ondersteunen, zoals Microsoft® Exchange

## Kopiëren

Kopieersnelheid (A4)	Tot 31 kpm (kopieën per minuut) kleur en zwart-wit
Eerste kopie (FCOT - First Copy Out Time)	In minder dan 17 seconden in kleur en minder dan 16 seconden in zwart-wit vanuit de slaapstand
Kopieer resolutie	Tot 1200 x 600 dpi
Meerdere kopieën / stapel en sorteert	Maakt maximaal 99 kopieën van elke pagina / stapel of sorteert meerdere kopieën
Vergroot / verklein ratio	Vergroot en verklein van 25% tot 400% in stappen van 1%
N in 1 kopiëren	Verklein 2 of 4 pagina's tot één A4 pagina.
2 op1 ID kopiëren	Stelt gebruikers in staat om beide zijden van een ID kaart te kopiëren op één enkele A4 pagina.
Grijstinten	256 grijs tinten (8 bit)
Bonnen kopiëren	Produceer duidelijke kopieën van ontvangstbewijzen en kwitanties

## Printen en scannen via mobiele apparaten en het web

Brother iPrint&Scan (Android)	Direct printen van en scannen naar, faxen sturen, opgeslagen faxen bekijken en machine status uitlezen vanaf mobiele Android apparaten
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Direct printen van en scannen naar, faxen sturen, opgeslagen faxen bekijken en machine status uitlezen vanaf iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Direct printen van en scannen naar smartphone met Windows® Phone besturingssysteem
Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 en RT)	Direct printen van en scannen naar Windows® 8 of naar een Windows RT tablet
Google Cloud Print 2.0	Print de meest voorkomende bestandstypen via Google Cloud Print
AirPrint	Direct printen en scannen via Apple AirPrint
Mopria	Print de meest voorkomende bestandstypen via Mopria
Brother Print Service Plugin	Print direct vanaf mobiele Android apparaten zonder speciale app
Box <sup>6</sup>	Printen vanuit en scannen naar Box zonder PC
Dropbox <sup>6</sup>	Printen vanuit en scannen naar Dropbox zonder PC
Evernote™ <sup>6</sup>	Printen vanuit en scannen naar Evernote™ zonder PC.
Google Drive™ <sup>6</sup>	Printen vanuit en scannen naar Google Drive™ zonder PC
OneDrive <sup>6</sup>	Printen vanuit en scannen naar Microsoft® OneDrive zonder PC
OneNote <sup>6</sup>	Scannen naar Microsoft® OneNote zonder PC
Creative Centre <sup>6</sup>	Download en print de inhoud vanuit Brother Creative Center

1 Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC19798

2 Berekend voor 80 g/m<sup>2</sup> papier

3 Alleen beschikbaar voor Windows® en Mac®

4 Alleen beschikbaar voor Windows®

5 Optioneel gratis download via <http://support.brother.com>

6 Vereist een internet verbinding

7 Vereist Brother software

8 Het maximale aantal afdrucken per maand kan gebruikt worden in vergelijking met andere Brother producten  
Voor een optimale levensduur van de printer, kan het beste een printer gekozen worden met een aanbevolen aantal afdrucken die ruimschoots voldoet aan de printeisen

9 Het wordt aanbevolen om de rechte papieruitvoerbaan en de stille modus te gebruiken met papiergewichten zwaarder dan 105 g/m<sup>2</sup>

## Netwerk en beveiliging

<b>Bekabelde netwerkaansluiting (LAN)</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Draadloze netwerkaansluiting (WLAN)</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Wi-Fi Direct™</b>	Direct draadloos printen zonder verbinding te maken met een accesspoint.
<b>Easy wireless setup</b>	Wi-Fi protected set-up (WPS)
<b>Netwerk protocollen</b>	TCP/IP (IPv4 and IPv6)
<b>IPv4 ondersteunende protocollen</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP client, ICMP, web services (Print/Scan), CIFS client, SNT client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP server *POP3 & IMAP4 alleen actief wanneer scannen naar e-mail server wordt gedownload.
<b>IPv6 ondersteunende protocollen (standaard uitgeschakeld)</b>	NDP, RA, mDNS, LLNMR responder, DNS resolver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, web services (print/scan), SMTP client, POP3*, CIFS client, SNT client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP server *POP3 & IMAP4 alleen actief wanneer scannen naar e-mail server wordt gedownload.
<b>Bekabelde netwerk beveiliging</b>	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *Alleen als internet FAX is gedownload.
<b>Draadloze netwerk beveiliging</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) Alleen als internet FAX is gedownload.
<b>Draadloze certificering</b>	WPA™/WPA2™ - enterprise en personal Wi-Fi protected set-up (WPS)
<b>E-mail notificatie</b>	Automatische e-mail notificatie over de status van de printer
<b>E-mail rapportage</b>	Automatisch uitlezen van tellerstanden en verzending naar een e-mailadres
<b>IP filter</b>	Bepaal welke netwerkgebruikers toegang krijgen tot het apparaat. (IPv4)
<b>Secure function lock 3.0</b>	Toegang kan per gebruiker of groep worden begrensd. Kan gebruikt worden in combinatie met PC inlognaam, tot 200 gebruikers
<b>Bedienings slot</b>	Beveilig het bedieningspaneel door deze te vergrendelen
<b>Beveiligd printen 3</b>	Beveilig printopdrachten met een 4-cijferige PIN-code
<b>Active directory authenticatie</b>	Afdrukken van printopdrachten via Active Directory
<b>LDAP authenticatie</b>	Afdrukken van printopdrachten via een LDAP ondersteunde database.

## Fleet Management

<b>Unattended installer<sup>4</sup></b>	Drivers en software centraal implementeren of aanpassen.
<b>MSI installer<sup>4</sup></b>	Drivers en software installeren in modules en verspreiden via Active Directory®
<b>Web based management</b>	Machine status op het netwerk bekijken en instellingen configureren via de webbrowser.
<b>BRAdmin Professional 3<sup>4&amp;5</sup></b>	Software voor het beheren van printers in het netwerk LAN/WAN
<b>Driver Deployment Wizard<sup>4</sup></b>	Printer drivers installeren op Windows® PC in het netwerk.

## Developers

<b>Brother Solution Interface (BSI)</b>	Developers kunnen specifieke oplossingen ontwikkelen en integreren in het bedieningspaneel of display van Brother scanners, printers en all-in-ones.
---	--

## Verbruiksartikelen en accessoires

<b>Meegeleverde tonercartridges</b>	Zwart- 3.000 pagina's <sup>1</sup> Cyaan, Magenta en geel - 1.800 pagina's <sup>1</sup>
<b>Standaard capaciteit tonercartridges</b>	TN-421BK zwart - 3.000 pagina's <sup>1</sup> TN-421C cyaan - 1.800 pagina's <sup>1</sup> TN-421M magenta - 1.800 pagina's <sup>1</sup> TN-421Y geel - 1.800 pagina's <sup>1</sup>
<b>Hoge capaciteit tonercartridges</b>	TN-423BK zwart - 6.500 pagina's <sup>1</sup> TN-423C cyaan - 4.000 pagina's <sup>1</sup> TN-423M magenta - 4.000 pagina's <sup>1</sup> TN-423Y geel - 4.000 pagina's <sup>1</sup>
<b>Super hoge capaciteit tonercartridges</b>	TN-426BK zwart - 9.000 pagina's <sup>1</sup> TN-426C cyaan - 6.500 pagina's <sup>1</sup> TN-426M magenta - 6.500 pagina's <sup>1</sup> TN-426Y geel - 6.500 pages <sup>1</sup>
<b>Overige verbruiksartikelen</b>	Drum (DR-421CL) circa 50.000 pagina's (3 pagina's per opdracht) Circa 30.000 pagina's (1 pagina's per opdracht) Belt unit (BU-330CL) tot 50.000 pagina's Waste toner box (WT-320CL) tot 50.000 pagina's
<b>LT-330CL</b>	Optionele papierlade van 250 vel
<b>LT-340CL</b>	Optionele papierlade van 500 vel
<b>TT-4000</b>	Papierunit 4x 520 vel (alleen in combinatie met TC-4000)
<b>TC-4000</b>	Verbindingsstuk voor de TT-4000
<b>CH-1000</b>	Optionele kaartlezer houder
<b>Inhoud verpakking</b>	Tonercartridges, netsnoer, faxesnoer, driver software voor Windows®, Korte installatie handleiding (Interface kabels niet meegeleverd)

De frequentie voor het vervangen van verbruiksartikelen is afhankelijk van de complexiteit van de afdrukken, het dekkingspercentage, papierformaat, pagina's per opdracht en de eigenschappen van het papier.

## Levensduur

<b>Aanbevolen aantal afdrukken per maand</b>	Tot 4.000 pagina's per maand
<b>Maximaal aantal afdrukken per maand<sup>8</sup></b>	Tot 60.000 pagina's per maand

## Afmetingen en gewicht

<b>Met verpakking</b>	(BxDxH) 66,5 x 59,5 x 65,4 cm - 35 kg
<b>Zonder verpakking</b>	(BxDxH) 49,5 x 52,6 x 54,9 cm - 28,7 kg

## Fax

<b>Modem snelheid</b>	33,600 bps Super G3
<b>Automatisch dubbelzijdig faxen</b>	Ja
<b>Internet fax (iFax)</b>	Verzenden en ontvangen van faxen tussen twee compatible apparaten via het internet.
<b>PC-fax verzenden</b>	Faxen verzenden direct vanaf een PC.
<b>PC-fax ontvangen</b>	Faxen ontvangen direct vanaf een PC.
<b>Automatisch herkiezen</b>	Automatisch herkiezen als de ontvangende fax bezet is.
<b>Telefoon index</b>	Een elektronische en alfabetische lijst van opgeslagen sneltoetsen en groepsnummers
<b>Adresboek</b>	Een elektronische, alfabetische lijst van opgeslagen snelkiesnummers en groepsnummers.
<b>Luidspreker / belvolume</b>	3 standen en uitschakelbaar.
<b>Fax / TelSwitch</b>	Automatische telefoon en fax herkenning bij ontvangst
<b>Super fijn</b>	Verbeterde kwaliteit bij het verzenden van tekst en lijntekeningen.
<b>Contrast</b>	Auto / licht / donker
<b>Activatie op afstand</b>	Overbrengen van en fax oproep en beantwoorden op een tweede toestel, naar het faxapparaat
<b>Vertraagde timer</b>	Tot 50
<b>Snel scannen</b>	Bespaar tijd door een fax voor verzending naar het geheugen te scannen, in ongeveer 2,5 seconden per pagina A4 in standaard resolutie
<b>Verzend/ontvangst geheugen</b>	Tot 500 pagina's (ITU-T test chart, standaard resolutie, JBIG)
<b>Ontvangst zonder papier</b>	Tot 500 pagina's (ITU-T Test Chart, standaardresolutie, JBIG)
<b>Dual access</b>	U kunt al starten met faxen of kopiëren terwijl de printer nog bezig is met een andere fax- of printopdracht. Hierdoor blijft de printer beschikbaar.
<b>Broadcasting</b>	Verzend hetzelfde faxbericht naar maximaal 50 verschillende locaties
<b>Batch verzenden</b>	Documenten die bedoeld zijn voor dezelfde ontvanger worden opgeslagen in het geheugen van de machine, en in een keer verstuurd
<b>Automatisch verkleinen</b>	Wanneer bij ontvangst een pagina groter is dan A4, zal de faxmachine het bericht automatisch verkleinen tot één vel A4
<b>Foutcorrectiemodus (ECM)</b>	Indien beide machines gebruik maken van ECM, worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden verzonden
<b>Fax doorsturen</b>	Een fax die is opgeslagen in het geheugen automatisch laten doorsturen naar een voorgeprogrammeerd faxnummer of e-mail
<b>Toegang op afstand</b>	Hiermee kunnen gebruikers op afstand toegang krijgen tot de machine.
<b>Fax opvragen</b>	Toegang tot faxen die zijn opgeslagen in het geheugen van de machine.

<b>Grijswaarde</b>	8 bit / 256 grijstinten
<b>Fax voorbeeld</b>	Voorvertoning van ontvangen faxen op het scherm
<b>Datum en tijd markering</b>	Voegt datum en tijd toe aan alle ontvangen faxen
<b>Voorblad</b>	Maak aangepaste voorbladen voor uitgaande faxen

## Milieu

<b>Stroomverbruik</b>	In werking - 580W, stand-by - 70W, slaapstand - 10W, diepe slaapstand- 1.7W, uitschakelstand- 0.03W
<b>TEC waarde</b>	1.9kWh / week
<b>Geluidsdruk</b>	In werking - 49dbA Stille modus - 44dbA Stand-by - onhoorbaar
<b>Geluidsvermogen</b>	In werking - 6.56BA Stille modus - 6.0BA Stand-by - onhoorbaar
<b>ECO bespaarstand</b>	Minder stroomverbruik wanneer de printer niet in gebruik is
<b>Toner bespaarstand</b>	Ja
<b>Blue Angel</b>	Ja
<b>Nordic Swan</b>	Ja



**brother**  
at your side

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een gerigistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn gerigistreerd handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.