



Professionele all-in-one zwart-witlaserprinter

met supersnelle dubbelzijdige print- en scanfunctie en
professionele oplossingen

MFC-L6910DN



PRINT



SCAN



KOPIE



FAX

www.brother.nl

Professionele all-in-one zwart-witlaserprinter

De Brother MFC-L6910DN is een robuuste en betrouwbare all-in-one zwart-witlaserprinter die volledig kan voldoen aan professionele print- en scanbehoeften. Deze intelligente printer is speciaal ontworpen voor bedrijven of kantoren die dagelijks printopdrachten moeten verwerken of op regelmatige basis grote batches moeten afdrukken. Naast uitstekende printkwaliteit kunnen gebruikers op ieder moment rekenen op betrouwbare resultaten.

MFC-L6910DN



- Printen tot 50 pagina's per minuut
- Dubbelzijdig printen tot 24 zijden per minuut
- Dubbelzijdig scannen tot 100 images per minuut³
- 17,8 cm kleurentouchscreen
- Gigabit ethernet en optioneel 2,4/5GHz Wi-Fi
- 2GB intern geheugen met optionele beveiligde USB opslag
- Automatische documentinvoer (ADF) voor het dubbelzijdig scannen en kopiëren van 80 vel
- Papierlade voor 520 vel, uitbreidbaar tot 2.600¹¹
- Geleverd met tonercartridge voor 11.000 pagina's, cartridge voor 25.000 pagina's beschikbaar⁷
- Geschikt voor gebruik met Brother oplossingen en software van derde partijen¹⁹
- Wordt geleverd met Barcode Print+, SecurePrint+ en speciale gebruikersinterface
- NFC (Near-Field Communication) voor veilige authenticatie
- Beschikbaar voor gebruik in combinatie met Brother Managed Print Service (MPS)

Standaard beveiligd

Om gelijke tred te houden met de steeds veranderende wetgeving op het gebied van privacy en databeveiliging, bieden onze apparaten standaard de nieuwste beveiligingsfuncties volgens de laatste normen, zodat uw gegevens altijd goed beschermd en veilig zijn.

Beveiliging heeft binnen bedrijven de hoogste prioriteit en steeds meer organisaties verschuiven naar een Zero Trust beveiligingsmodel. Onze specialisten zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen voor onze producten, oplossingen en services. In de ontwerpfase van onze producten volgen wij het 'secure by design' principe, wat inhoudt dat we tijdens de productontwikkeling al gedegen rekening houden met beveiliging van gegevens.

De MFC-L6910DN biedt een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties en maakt gebruik van beveiliging op drie verschillende lagen: op apparaatniveau, netwerkniveau en documentniveau. Deze worden geverifieerd door middel van externe beveiligingscertificaten. Dit geeft gebruikers extra zekerheid en garandeert dat gegevens bij elke stap goed afgeschermd worden.

De MFC-L6910DN beschikt over een flexibele range beveiligingsfuncties en business oplossingen die volledig op uw bedrijf kunnen worden afgestemd, zodat u de apparatuur gemakkelijk kunt monitoren, controleren en beheren.



De printer beschermt gegevens door het risico te verkleinen via de volgende stappen:

Gebruikerstoegang beperken - door LDAPS, Windows Active Directory in combinatie met NFC-authenticatie te gebruiken, hebben alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot het apparaat.

Rechten beperken op apparaatniveau - met Secure Function Lock en bedieningslot, zodat alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot specifieke functies.

Apparaatintegriteit behouden - met Runtime Intrusion Detection (RID), Secure Boot, digitaal ondertekende firmware en verbindingen met end-to-end versleuteling, is de printer altijd optimaal beschermd.



Het netwerk wordt beschermd met flexibele industriestandaard functies en management tools, waaronder:

Inbraakbeveiliging (Intrusion protection) - met protocolbeheer, interfacebeperkingen en IPV4-filtering heeft u de flexibiliteit om de apparaatinstellingen aan te passen aan uw bedrijf.

Veilige verbinding - maak veilig verbinding met bekabelde en draadloze netwerken op bedrijfsniveau via IEEE 802.1X connectie.

Veilige encrypted communicatie - door gebruik te maken van flexibele industriestandaarden zoals TLS, SSH, IPSEC, HTTPS en SNMP3, kan uw bedrijf de printer afstemmen op het bestaande netwerk.

Beheren en configureren van het beveiligingsprofiel - met behulp van Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 en de Mass Deployment Tool kan uw bedrijf instellingen wijzigen en uitrollen op hele apparatenpark.

Audit uw apparaten - met SIEM-integratie via Syslog kunt u real-time gebruiksinformatie over uw apparaten verzamelen.



Documenten worden beschermd door encryptie, opslagbeveiliging en beveiligde afdrukoplossingen, waaronder:

Encrypted documentoverdracht - wanneer u een printopdracht van uw PC of laptop naar de printer stuurt, zorgt IPPS/HTTPS-codering ervoor dat uw gegevens versleuteld worden en beveiligd zijn.

Veilige overdracht van scangegevens - of u nu scant naar uw lokale netwerk of via internet met de Brother Web connect app of een cloudservice, uw gegevens worden altijd beveiligd met behulp van TLS, HTTPS, SFTP (SSH).

Niet-permanent intern geheugen - alle printopdrachten worden automatisch gewist tijdens een herstart en gegevens worden opgeschoond, zodat er geen informatie op de printer achterblijft.

Beveiligde vrijgave van printopdrachten - met een SecurePrint oplossing van Brother worden documenten verzameld en pas vrijgegeven wanneer u fysiek bij de printer aanwezig bent om ze op te halen.

Integratie door derden - via de Brother Solutions Interface (BSI) kunnen onze apparaten volledig worden geïntegreerd met documentmanagement software van externe partners zoals Kofax en YSoft. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe aan om gegevens en documenten te beschermen.



Brother oplossingen

Automatiseer de workflow en verbeter bedrijfsprocessen en de beveiliging met diverse business solutions van Brother.

Wij bieden een reeks documentbeheer-, beveiligings- en workflowoplossingen die kunnen worden toegevoegd aan de MFC-L6910DN om extra professionele functies te bieden om uw bedrijfsprocessen verder te verbeteren.

Ingebouwde business solutions

Gepersonaliseerd touchscreen - Met Dedicated UI verbetert u de efficiëntie en plaats u gemakkelijk snelkoppelingen naar veelgebruikte functies op het startscherm van het LCD touchscreen. Gebruikers die via een kaart of wachtwoord inloggen op de all-in-one printer, zien direct hun individuele snelkoppelingen en opties op het scherm.

Beveiligd afdrukken met SecurePrint+ - Met Brother SecurePrint+ kunt u vertrouwelijke zakelijke documenten veilig afdrukken. Privacygevoelige documenten worden pas afgedrukt als de gebruiker bij de printer is en de printopdracht via de geïntegreerde kaartlezer of een PIN-code vrijgeeft. Hierdoor kunnen belangrijke documenten alleen worden opgehaald door geautoriseerde medewerkers en kunnen ze niet in verkeerde handen vallen.

Barcodes printen - Met Brother Barcode Print+ kunt u eenvoudig barcodes printen vanaf uw Brother printer. Met behulp van de ingebouwde barcodegeneratie software is het mogelijk om snel en nauwkeurig 1D- en 2D-barcodes af te drukken vanaf een Brother printer.



Integratie van software oplossingen van derden

De Brother MFC-L6910DN werkt uitstekend in combinatie met toonaangevende printmanagement oplossingen. Dit geeft uw organisatie innovatieve mogelijkheden op het gebied van documentbeheer, het stroomlijnen van werkprocessen en documentbeveiliging.

U hebt de mogelijkheid om de printer te upgraden met oplossingen van derden, zoals integratie met geavanceerde print- en documentmanagement software van Kofax en YSoft. Dit geeft u volledige flexibiliteit in hoe u uw documenten beheert, beveiligd en controleert.

We werken nauw samen met onze softwarepartners op het gebied van printbeheer en capture oplossingen, zodat u bestaande workflows kunt transformeren en efficiënter kunt werken.

Algemeen

Technologie

Laser

Geheugen

2GB

Bedieningspaneel

17,6 cm LCD
kleurentouchscreen

Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0
Host (voorkant | achterkant)

Bekabelde netwerk interface

Gigabit ethernet

Optionele draadloze netwerk interface (NC-9110W)²²

2.4GHz en 5GHz ondersteuning (optioneel)

Inhoud verpakking

Printer, meegeleverde toner, drum, netsnoer, verkorte installatiehandleiding, garantiekaart

Printen

Print snelheid (A4)

Enkelzijdig: 50 ppm in zwart-wit
Dubbelzijdig: 24 zijden per minuut in zwart-wit

FPOT - eerste afdruk (First Print Out Time)

Tot 6,7 seconden in zwart-wit

Stille modus

Een functie waarmee het printgeluid wordt gereduceerd

Resolutie

Tot 1200 x 1200dpi

Printertalen

PCL6, BR-Script3, IBM
Proprinter XL, Epson FX-850,
PDF versie 1.7, XPS
versie 1.0

Ingebouwde lettertypen (PCL)

73 schaalbare lettertypen,
12 bitmap lettertypen

Ingebouwde barcodes (PCL)

16 barcode fonts*
*Code39, Interleaved 2 of 5,
FIM (US-PostNet), Post Net
(US-PostNet) EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128
(set A, set B, set C), EAN128
(set A, set B, set C), Code93,
GS1Databar, MSI

Ingebouwde lettertypen (Postscript)

66 schaalbare lettertypen

Printerfuncties

N-in-1 printen

Verklein tot 25 pagina naar
èèn enkele A4 pagina

Poster printen

Vergroot èèn A4 pagina tot een
poster van 4, 9, 16 of 25 vel

Tonerbespaarstand

Gebruik de tonerbespaarstand
om het tonerverbruik te
verminderen zonder de
afdruksnelheid te beïnvloeden

Watermerk printen

Vooraf ingestelde tekst of
afbeelding als watermerk printen

ID printen

Identificatie toevoegen aan uw
afgedrukte documenten
(datum en tijd, kort aangepast
bericht of pc gebruikersnaam)

Folder printen

Documenten afdrukken op
A5 formaat met behulp van
automatisch dubbelzijdig printen

Print profielen

Bewaars uw favoriete driver
instellingen als profiel om ze
gemakkelijk terug te kunnen vinden

Direct printen

Direct printen vanaf een USB-
flashgeheugen. Ondersteunde
formaten; PDF 1.7, JPEG,
Exif+JPEG, PRN (via de
printerdriver van Brother model),
TIFF (gescand via Brother
model), XPS versie 1.0

Handmatig dubbelzijdig printen

Handmatig dubbelzijdig printen
(aanbevolen voor afwijkende
papierformaten die niet worden
ondersteund door automatisch
dubbelzijdig afdrukken)

Printopdrachten opslaan

Gemakkelijk documenten
ophalen en afdrukken vanaf een
aangesloten USB-flashgeheugen
opslag (meegeleverd). Alle
bewaarde printopdrachten zijn
AES 256-gecodeerd.

Omgekeerd printen

Roteer de inhoud van een
document met 180°

Carbon copy

Maak extra kopieën van hetzelfde
document vanuit verschillende
papierladen

Print melding

Er kan een melding naar uw
computer worden gestuurd
tijdens het afdrukken

Papiersoorten kiezen

Wijs een ID toe aan een
specifieke papierlade om de
selectie van verschillende
papiersoorten uit specifieke laden
gemakkelijker te maken

Papierlade blokkeren

Configureert de
papierladeselectie om specifieke
papierladen/papiersoorten voor
standaard printopdrachten te
blokkeren

Opdrachten scheiden

Plaats een ander gekleurde
vel papier tussen verschillende
printopdrachten om ze
gemakkelijk te kunnen scheiden.

Beveiligd printen

Bescherm printopdrachten met
een 4-cijferige code die vereist is
om opdrachten op de printer te
kunnen vrijgeven en afdrukken.

Printerdriver

Windows

Windows 11
(32 en 64 bit edities)
en recenter

macOS

Printen vanaf macOS is mogelijk
via AirPrint zonder dat installatie
van drivers noodzakelijk is

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(i686 en x86_64)

ChromeOS

Ondersteund printen via
ChromeOS

PCL Driver

Generieke PCL XL driver

PostScript universal printer driver

Universele Windows printer
driver voor brother printers
die lokaal zijn aangesloten of
verbonden zijn in het netwerk

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde
besturingssystemen en de nieuwste drivers en software te downloaden.

Papier¹¹

Papier invoer

Standaard papierlade

520 vel
(met papier 'bijna op' melding)

Universele papierinvoer

100 vel

Automatische documentinvoer (ADF)

80 vel

Papier uitvoer

250 vel A4
(met uitvoer 'vol' melding)

Enveloppen printen

Vanuit de universele papierlade

Papierformaten

Standaard papierlade

A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long
Edge), A6, Executive, Legal,
Mexico Legal, India Legal, A4
short (270mm), Folio, 16K

Universele papierinvoer

Breedte 69,8 tot 215,9 mm,
Lengte 127 tot 355,6 mm
Enveloppe: COM-10, DL, C5,
Monarch

ADF

Breedte: 105 to 215,9 mm,
Lengte: 147,3 to 355,6 mm

Glasplaat scanner

Tot A4 /Legal

Dubbelzijdig printen

A4

Papiertypen en gewicht

Standaard papierlade

Standaard papier, briefpapier,
gekleurd papier, dun papier,
gerecycled papier, dik papier
60-163 gr/m²

Universele papierinvoer

Standaard papier, briefpapier,
gekleurd papier, dun papier,
gerecycled papier, dik papier,
bond papier, labels, enveloppen
60-230 gr/m²

ADF

Standaard en gerecycled papier
64-90 gr/m²

Automatisch dubbelzijdig

Standaard papier, briefpapier,
gekleurd papier, dun papier,
gerecycled papier
64-105 gr/m²

Printen en scannen vanuit mobiele verbindingen en webdiensten

Brother Mobile connect app¹⁷ (Android)

Mobiele app voor printen,
scannen en apparaat status
controleren met mobiele Android
smartphones en tablets

Brother Mobile connect app¹⁷ (iPad / iPhone)

Mobiele app voor printen,
scannen en apparaat status
controleren met iPad en iPhone

Kijk voor de meest recente
ondersteuning op
[https://www.brother.nl/
mobileconnect](https://www.brother.nl/mobileconnect)

Apple AirPrint¹⁷

Printen van, en scannen
naar de meest voorkomende
bestandstypen vanaf apparaten
die AirPrint ondersteunen

Brother Print Service Plugin¹⁷

Print direct vanaf Android
apparaten zonder speciale app

Mopria™ ¹⁷

Afdrukken met behulp van
de Mopria Print service vanaf
Android apparaten

Brother Apps¹⁸

Scannen naar mobiel, scannen
naar doorzoekbare PDF, fax
doorsturen naar cloud/e-mail,
scannen naar PowerPoint,
scannen naar Excel, scannen
naar Word, eenvoudig scannen
naar e-mail

Web connect¹⁸

Printen van, en scannen naar
Box, Dropbox, Evernote,
OneDrive, Google Drive™
OneNote

Kijk voor de meest recente
ondersteuning op
[https://www.brother.nl/
webconnect](https://www.brother.nl/webconnect)

Kopiëren

Kopieersnelheid (A4)

Enkelzijdig: 50 ppm in zwart-wit
Dubbelzijdig: beschikbaar

Resolutie

Tot 1200 x 600 dpi

FCOT - eerste kopie (First Copy Out Time)

Tot 8,7 seconden in zwart-wit

Grijswaarden

256 grijsstinten beschikbaar
(8 bit)

Kopieerfuncties

Multi-kopiëren, stapelen en sorteren

Maak maximaal 999 kopieën van elke pagina. Stapelen of sorteren van afgedrukte documenten

Vergrotings- en verkleinratio

Vergroten of verkleinen van documenten, 25% tot 400% in stappen van 1%

2 in 1 ID kopiëren

Beide zijde van een ID kaart kopiëren op één A4 vel

Onderbreken voor kopiëren

Stel de printer in om een actieve printopdracht op elk gewenst moment te onderbreken, zodat een kopieertaak uitgevoerd kan worden

Bonnen kopiëren

Maak duidelijke kopieën van bonnen

N in 1 kopiëren

2 of 4 pagina's verkleinen tot één enkele pagina A4

Scannen

Technologie

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Scan snelheid (A4)³

Enkelzijdig: 50 ipm in zwart-wit en 30 ipm in kleur
Dubbelzijdig: 100 ipm in zwart-wit en 60 ipm in kleur

Scanresolutie vanuit de ADF

600 x 600 dpi

Scanresolutie vanaf de flatbedscanner

1200 x 1200 dpi

Geïnterpoleerde scanresolutie

Tot 19.200 x 19.200 dpi

Kleurdiepte

48 bit kleurverwerking (intern)
24 bit kleurverwerking (extern)

Grijswaarden

16 bit kleurverwerking (Input)
8 bit kleurverwerking (Input)

Scannerfuncties

Ondersteunde bestandstypen

Inclusief PDF (PDF/A-1b, beveiligde PDF, ondertekende PDF, doorzoekbare¹⁷) JPEG, TIFF, XPS

Standaard scanfuncties¹⁷

Scan naar USB, E-mail, OCR, afbeelding en bestand

Scannen naar netwerk

Scan naar netwerkmap (SMB)¹⁶, FTP, SFTP, e-mailservers, SharePoint (On Premise)

Direct scannen

Scan direct naar USB flash-geheugenopslag

Optimalisatie functies

automatisch rechtzetten vanuit ADF, afbeelding draaien¹⁶, achtergrondkleur verwijderen¹⁶, kleur verwijderen¹⁶, karakter correctie^{16,17}, randen benadrukken¹⁶, ruis reductie¹⁶, randen vullen^{16,17}, lege pagina overslaan, gescheiden PDF, PDF van meerdere pagina's

Scannen naar Microsoft Office

Scannen naar Microsoft Office toepassingen: Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)

Scan profielen¹⁵

Creëer tot 25 netwerk en SFTP/FTP profielen om gemakkelijk meerdere scaninstellingen te kiezen en op te slaan

Documenten scheiden

Documenten sorteren op basis van een blanco scheidingsvel of een specifiek aantal enkelzijdige afbeeldingen of vellen papier, zelfs als er meer documenten in de ADF zijn geplaatst

Scanner drivers

Windows

TWAIN en WIA
Windows 10
(32 en 64 bit edities)

macOS

Scannen via macOS is mogelijk
via AirPrint zonder dat installatie
van drivers noodzakelijk is

Linux

SANE (32 en 64 bit edities)

ChromeOS

Ondersteunt scannen via
ChromeOS

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met
ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers
en software te downloaden.

Fax

Automatisch dubbelzijdig faxen

Beschikbaar

Fax modem

33.600bps (Super G3)

Grijswaarden

256 grijstinten (8 bit)

Geheugen ontvangst

Tot 500 pagina's (ITU-T Test
Chart, Standaard resolutie,
JBIG)

Broadcasting

Verzend hetzelfde faxbericht
naar maximaal 350 locaties

Geheugen verzending

Tot 500 pagina's
(ITU-T Test Chart, standaard
resolutie, JBIG)

Faxfuncties

Internet fax (I-Fax)

Fax documenten overal ter
wereld via internet

Fax naar server

Scan een document en verzend
het via het netwerk naar een
aparte faxserver

Automatisch herkiezen

Automatisch herkiezen als de
ontvangende fax bezet is.

Telefoon index

Een elektronische en
alfabetische lijst van opgeslagen
sneltoetsen en groepsnummers

Chain Dialling

Stelt de gebruiker in staat
om meerdere faxnummers
op te slaan in verschillende
snelkieslocaties

Batch transmissie

Slaat documenten die bedoeld
zijn voor dezelfde ontvanger op
in het geheugen van het appa-
raat en verzend deze in een keer

Fax doorsturen

Een fax automatisch
laten doorsturen naar een
voorgeprogrammeerd
faxnummer of e-mail

Toegang op afstand

Hiermee kunnen gebruikers op
afstand toegang krijgen tot het
apparaat

Datum en tijd markering

Voegt datum en tijd toe aan alle
ontvangen faxen

Voorblad

Maak aangepaste voorbladen
voor uitgaande faxen

Station ID

Het ID en faxnummer worden
afgedrukt als de kop van elke
verzonden fax

PC-Fax verzenden^{15,18} en ontvangen^{16,18}

Verzend en ontvang faxen
rechtstreeks vanaf een pc

Error Correction Mode (ECM)

Indien beide apparaten gebruik
maken van ECM, worden fouten
tijdens het verzenden opgemerkt
en de fax opnieuw verzonden

Automatisch verkleinen

Wanneer bij ontvangst een
pagina groter is dan A4, zal de
faxmachine het bericht
automatisch verkleinen tot één
vel A4

Fleet management oplossingen

Unattended installer¹⁶

Drivers en software centraal implementeren of aanpassen

MSI installer¹⁶

Drivers en software installeren in modules en verspreiden via Active Directory®

BRAdmin^{16,17}

Software voor het beheren van printers in het netwerk LAN/WAN

Ingebouwde webserver

Ingebouwde webbased printmanagement software

Driver Deployment Wizard^{16,17}

Eenvoudig printer drivers uitrollen over het netwerk

Mass deployment tool¹⁶

Een configuratie interface om apparaat instellingen te beheren en te implementeren

Status monitor¹⁶

Controleer de status van uw apparaat vanaf uw computer

Software

Brother iPrint&Scan (Windows en Mac)^{15,17}

Afdrukken, scannen, faxen, een voorbeeld bekijken van ontvangen faxen, een voorbeeld bekijken van kopieën en apparaat status controleren via Windows of macOS

PaperPort SE 14^{16, 17}

Document management software applicatie van KOFAX

Brother utilities

Biedt installatiehandleidingen, handleiding, veelgestelde vragen, probleemoplossing en contact met Brother customer service

Eenvoudige setup

Vereenvoudigd installatieproces met snelle toegang tot de juiste stuurprogramma's en software voor de installatie van uw Brother apparaat op uw pc

Verbindingen

Bekabelde netwerk interface

Gigabit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Optionele draadloze netwerk interface (NC-9110W)²²

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructuur modus)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructuur modus)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Optionele Wi-Fi Direct™ (NC-9110W)²²

Direct draadloos printen zonder verbinding te maken met een accesspoint (zowel automatische als handmatige methode wordt ondersteund)

Optionele ondersteuning voor draadloze installatie (NC-9110W)²²

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Optionele draadloze applicaties (NC-9110W)²²

Vertical pairing

Mobiele verbindingen

Direct printen vanaf of scannen naar mobiele apparaten met Brother Mobile connect, Airprint en Mopria

Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 (voorkant | achterkant)

Beveiligingsfuncties

Bekabelde netwerk beveiliging

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Draadloze netwerk beveiliging (voor optionele NC-9110w)²²

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES).

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

IP Filter

Bepaal welke netwerk gebruikers toegang krijgen tot het apparaat (IPv4)

Secure print

Beveiligde printopdrachten op het apparaat vrijgeven met een 4-cijferige pincode

E-mail notificatie

Automatische e-mail notificatie over de status van de printer

E-mail rapportage

Automatisch uitlezen van tellerstanden en verzending naar een e-mailadres

Automatische inbraak detectie

Alle Brother printapparatuur is standaard beveiligd - apparaten herkennen automatisch beveiligingsaanvallen en nemen preventieve maatregelen

Firmware updates

Naast het toestaan van automatische updates kan de printer zo worden ingesteld dat deze geen oudere firmwareversies zal toestaan, waardoor downgraden door onbevoegde gebruikers voorkomen kan worden

Cloud Secure Print

Wachtwoordbeveiligde vrijgave van printopdrachten zonder stuurprogramma

Bedieningslot

Vergrendeling van het bedieningspaneel

Certificaat beheer

Gebruik de standaard zelfondertekend certificaat, maak een aangepast zelfondertekend certificaat, certificaat ondertekeningsverzoek (CSR) of extern openbaar certificaat en privésleutel voor beveiligde netwerkcommunicatie

Secure Function Lock 3.0

Toegang kan per gebruiker of groep worden begrensd. Kan gebruikt worden in combinatie met PC inlognaam, tot 200 gebruikers

Digitaal ondertekende firmware

De firmware voor Brother print- en scanapparatuur is digitaal ondertekend en beveiligd

SysLog

Geeft een IT-beheerders de mogelijkheid om met één enkele applicatie (SIEM-tool) de status van alle apparaten te updaten

On-Premise Active Directory/LDAP authenticatie

Gebruik de bestaande infrastructuur voor toegang tot Brother apparaten. Via AD / LDAP kunnen medewerkers eenvoudig hun bestaande netwerk inloggegevens gebruiken om toegang te verifiëren

Netwerk toegang op basis van poorten

(IEEE 802.1x) Brother apparaten voldoen volledig aan de standaard voor connectie met een netwerk beveiligd met 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Restrictieve netwerk protocollen

De protocol controle-functie staat een beheerder toe om communicatie beperken (bijvoorbeeld FTP, Telnet)

Printlogboek

Controlemogelijkheden van een logbestand van alle printopdrachten opgeslagen op de CIFS-server met de volgende gegevens: ID, type, naam, gebruiker, datum, tijd, aantal pagina's

Near Field Communication (NFC) en NFC Kaartlezer

Geïntegreerde NFC lezer

Ondersteunt NFC standaard inclusief: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

Externe NFC kaartlezer ondersteuning

- RFIDeas pcProx Enroll
- RDR-6081AKU
 - RDR-6281AKU
 - RDR-6381AKU
 - RDR-6E81AKU
 - RDR-6H81AKU
- RFIDeas AIR ID Enroll
- RDR-7081AKU
 - RDR-7581AKU
 - RDR-7F81AKU
- Elatec
- TWN3 MIFARE
 - TWN3 MIFARE NFC
 - TWN3 Multi ISO
 - TWN4 MIFARE NFC

(Kaartlezers van derde partijen vereisen extra aankoop. Deze kaartlezers worden alleen ondersteund indien deze worden geregistreerd via de ingebouwde webserver)

Verbruiksartikelen en accessoires

Meegeleverde toner⁷

1 x 11.000 pagina's (zwart)

Standaard tonercartridge⁷

TN-3600 - 3.000 pagina's

Hoge capaciteit tonercartridge⁷

TN-3600XL - 6.000 pagina's

Super hoge capaciteit tonercartridge⁷

TN-3600XXL - 11.000 pagina's

Ultra hoge capaciteit tonercartridge⁷

TN-3610 - 18.000 pagina's

Super ultra hoge capaciteit tonercartridge⁷

TN-3610XL - 25.000 pagina's

Drum

DR-3600 ongeveer 75.000 bij het afdrukken van 3 pagina's per printopdracht

Optionele accessoires

Kaartlezer houder

CH-1000 Optionele externe kaartlezer houder

Papierladen

250 vel papierlade LT-5505
520 vel papierlade LT-6505
4x 520 vel papierunit TT-4000

Mogelijke combinaties

2x LT-5505 of
of 2x LT-6505
of 1x LT-5505 + 1x LT-6505
of TT-4000

Wi-Fi module

NC-9110W
Optionele draadloze netwerk module

Adresboek

Sneltoetsen

300 locaties voor e-mailadressen en faxnummers

Groepnummers

Opslag voor maximaal 20 groepen

LDAP

Mogelijkheid om verbinding te maken met een extern LDAP adresboek, zoals Microsoft® Exchange

Brother oplossingen en upgrades¹⁹

Ingebouwde oplossingen

SecurePrint+, Barcode Print+ en Dedicated UI

Geschikt voor

Order supplies, Remote panel, Request Help, ThinPrint client, SecurePrint+ Barcode Print+, Email print, Barcode Utility, Custom UI, Dedicated UI

Oplossingen van derde partijen

Brother Solutions Interface (BSI)

Open interface platform voor het ontwikkelen van maatoplossingen voor bedrijven.

Ga voor meer info naar:
<https://www.brother.nl/bedrijfsoplossingen/bsi>

Oplossingen van derde partijen

Geschikt voor Brother Solutions Interface (BSI) inclusief Kofax ControlSuite, YSoft en meer

Afmetingen en gewicht

Met verpakking (BxDxH)

588 x 580 x 628 mm - 23,70 kg

Zonder verpakking (BxDxH)

495 x 495 x 518 mm - 19,80 kg

Levensduur

Aanbevolen aantal afdrucken per maand

Tot 16.000 pagina's

Operationele vereisten

Stroomvereisten

220-240V
AC 50/60Hz

Omgevingsomstandigheden in gebruik

Vochtgehalte 20 - 80 %
10°C - 32.5°C
50°F - 90.5°F

Omgevingsomstandigheden in opslag

Vochtgehalte 35 - 85 %
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Milieu

Geschat stroomverbruik^{13,23}

Kopiëren: 710W
Kopiëren in stille modus 430W
Printen: 710W
Printen in stille modus: 430W
Ready: 31W
Slaapstand: 6.7W
Uitschakelstand: 0.05W

TEC Value

0.63 kWh/week

Geluidsvermogen¹²

Printen: 7.06B(A)
Standby: 4.90B(A)
Stille modus: 6.54B(A)
Diepe slaapstand: niet waarneembaar

Geluidsdruk¹²

Printen vanaf PC:
Ongeveer 54.0dB(A)
Standby: 35.0db(A)
Stille modus: 50.0db(A)

Tonerbespaarstand

Verminder het tonerverbruik om meer pagina's te printen met een cartridge

Blue Angel

Ja

GS Mark

Ja

Nordic Swan

Ja

- 3 Scan snelheden volgens ISO/IEC 17991
- 7 In overeenstemming met ISO/IEC 19752
- 11 Berekend met 80 g/m² papier
- 12 In overeenstemming met ISO 7779
- 13 In overeenstemming met IEC 62301 editie 2.0
- 15 Alleen voor Windows en macOS
- 16 Alleen voor Windows
- 17 Optionele download
- 18 Vereist een Internet verbinding
- 19 Vereist een additionele activatie
- 22 Optionele draadloze module vereist
- 23 Gemeten via ENERGY STAR versie 3.1 testmethod met netwerk configuratie



Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

www.brotherearth.com